## راهنمای نصب درایور +DeltaT70 در ویندوز ۱۰

برای نصب پرینتر ، از سایت rkara.ir منوی دانلود درایور محصولات، Delta، دانلود درایور +Delta T70 فایل نصب درایور

پرينتر را دانلود و اجرا کنيد.



در پنجره ی بعدی نوع ویندوز خود را انتخاب کرده و روی دکمه ی Install Printer Driver(N) کیک نمایید

Select OS (x86/x64)	×
Select OS OWindows 2000 OWindows XP OWindows 2003 OWindows Vista OWindows 7 Windows 10	
Install USB Virtual Serial Port Driver Install Printer Driver (N) > Exit	
This Driver is suitable for Windows x86 and x64 OS.	

در ادامه درایور POS Printer 203DPI Seriesرا از لیست انتخاب کرده ، کلید next را کلیک نمایید .

			_	
Install Module	POS Printer Y-#DPI	Series $\sim$		
	POS Printer Y-TDPI	Series		
Printer Setting	rus frinter to-Dri	Series		
Printer None	POS Printer - PPT	Series		
TITULET Mame	105 IIIIII IIIII	Deries		

حال از پنجره باز نوع پورت را را انتخاب نمایید و روی دکمه ی Install کلیک نمایید

A port is used to con Specify the port that another port type not li	meet a printer to the computer. : you are using If you are connecting using TCP sted below, creat a new port.	/IP d
Port	Type	^
WSD-4861a185-6162-44	IPP Port	
VSB001	Virtual printer port for USB	
SHRFAX:	Fax Monitor Port	
COM1 :	Local Port	
COM2:	Local Port	
COM3:	Local Port	
COM4 :	Local Port	~
	Create Port Configure Por	t el

پس از نصب درایور پرینتر از مسیر زیر را دنبال کنید:

Control panel -> Device and Printer ->POS Printer 203DPI Series -> Printer Properties روی دکمه ی Prefernces کلیک کنید و سپس روی دکمه ی Advanced کلیک کنید و Paper Size را برابر 80(76)\*3276 mm

POS Printer 203DPI Series Advanced Options	×
POS Printer F+"DPI Series Advanced Document Settings Paper Size: A-(V5) x "TV5 mm Copy Count: Lopy Document Options Advanced Printing Features: Enabled Pages per Sheet Layout: <u>Right then Down</u> Halftoning: <u>Auto Select</u> Printer Features Print Quality: <u>Not Print NV Logo</u> Output Bin: [Page Bottom]ALARM	
OK Cancel	